

**POWER PRODUCTS**
**→ MONTANA**
**Powered By  
JOHN DEERE**


Jeneratör modeli	J 220 K II	J 220 K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
<b>Güç</b>		
Stand-by güç	220 kVA	220 kVA
Sürekli güç	200 kVA	200 Kva
<b>Motor</b>		
Motor markası ve modeli	JOHN DEERE , 6068HF475	JOHN DEERE , 6068HF475
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	204kW [27336BHP]	204kW [27336BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	6.72L	6.72L
Silindir sayısı ve dizilişi	6 L	6 L
Silindir çapı x Strok	106mm X 127mm	106mm X 127mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
<b>Alternatör</b>		
Alternatör markası ve modeli	LEROY SOMER , LSA462M5	LEROY SOMER , LSA462M5
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
<b>Yakıt sarfiyatı</b>		
100% yükte	43.5 L/h	43.5 L/h
75% yükte	32.6 L/h	32.6 L/h
50% yükte	22.0 L/h	22.0 L/h
<b>Ebatlar ve diğer rakamsal değerler</b>		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	2370mm x 1114mm x 1480mm	3508mm x 1200mm x 1830mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	1790 kg	2390 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	340 lt	340 lt
Ses gürlüğü seviyesi (db)	-	68.6 db @7 mt (stby-kabin M226)
<b>Standart</b>	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
<b>Opsiyonlar</b>	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

**ELEKTROMAK JENERATÖR**
**Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri**
**Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul**
**İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71**
**Suavi Uyar : 0 532 767 32 23**
**Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34**
**Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53**
**Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com**
**Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com**