

POWER PRODUCTS→ **PACIFIC****Powered By
MITSUBISHI - Japan**

Jeneratör modeli	T 1540
Kontrol paneli	TELYS
Güç	
Stand-by güç	1540 kVA
Sürekli güç	1400 kVA
Motor	
Motor markası ve modeli	MITSUBISHI , S12R-PTA2
Max. stand-by motor gücü (sabitlemiş RPM'de)	1315kW [176210BHP]
Devir sayısı	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Elektronik
Motor hacmi	49.03 L
Silindir sayısı ve dizilişi	12 V
Silindir çapı x Strok	170mm X 180mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	24 V
Alternatör	
Alternatör markası ve modeli	LEROY SOMER , LSA50.1L8
Voltaj	230 / 400 V
Frekans	50 Hz
Güç faktörü	0.8
İzolasyon sınıfı	H
Koruma sınıfı	IP 23
Yakıt sarfiyatı	
100% yükte	288 l/h
75% yükte	218 l/h
50% yükte	155 l/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler	
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	4422 x 2000 x 2365
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	10147 kg
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Kabin, Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR**Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri****Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul**

İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71

Suavi Uyar : 0 532 767 32 23

Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34

Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53

Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.comMail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com