

**POWER PRODUCTS**

→ PACIFIC

**Powered By  
MITSUBISHI - Japan**



Jeneratör modeli	T 16 K II	T 16 K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
<b>Güç</b>		
Sürekli güç	16 kVA	16 kVA
Stand-by güç	15 kVA	15 kVA
<b>Motor</b>		
Motor markası ve modeli	MITSUBISHI , S4L2.SD	MITSUBISHI , S4L2.SD
Max. stand-by motor gücü (sabitlemiş RPM'de)	16.61kW [222574BHP]	16.61kW [222574BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	1.75 L	1.75 L
Silindir sayısı ve dizilişi	4 L	4 L
Silindir çapı x Strok	78mm X 92mm	78mm X 92mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
<b>Alternatör</b>		
Alternatör markası ve modeli	MECC ALTE , ECO28S	MECC ALTE , ECO28SL
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
<b>Yakıt sarfiyatı</b>		
100% yükte	4.4 l/h	4.4 l/h
75% yükte	3.4 l/h	3.4 l/h
50% yükte	2.6 l/h	2.6 l/h
<b>Ebatlar ve diğer rakamsal değerler</b>		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	1405mm x 715mm x 1053mm	1750mm x 715mm x 1230mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	406 kg	554 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	50 lt	50 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	60.7db@7 mt (stby-kabin M126)
<b>Standart</b>	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
<b>Opsiyonlar</b>	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde de değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

**ELEKTROMAK JENERATÖR**

**Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri**

**Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul**

**İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71**

**Suavi Uyar : 0 532 767 32 23**

**Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34**

**Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53**

**Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com**

**Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com**